

## Manual Técnico

### Conversor AC/DC 24Vdc – 600mA 14,5W FT-2406

<b>Código:</b>	FA008	<b>Modelo:</b>	FT-2406	<b>Versão:</b>	01	<b>Revisão:</b>	02
----------------	-------	----------------	---------	----------------	----	-----------------	----

Este conversor foi desenvolvido para aplicações em equipamentos, cuja tensão de operação é de 24VDC, com consumo máximo de 600mA (14,5W). O conversor FT-2406 oferece consumo ultra baixo quando sem carga na saída.

Conversor AC/DC com entrada universal isolada com a saída.

Parâmetro	Valor		Unidade
	Mínimo	Máximo	
Tensão de Entrada:	90	240	Vac
Corrente de Entrada:	0,079	0,192	Aac
Potência de Entrada máx.:		18	W
Tensão de Saída:		24	Vdc
Corrente de saída máx.:		0,6	A
Potência de Saída máx.:		14,5	W
Dimensões	(CxLxP) 64x44x25		Mm
Peso	100		g
Proteção Térmica:	Sim		
Proteção contra curto na saída:	Sim		
<b>Cabo de Saída</b>			
Preto C/ Tarja Branca	Saída Positiva (+)		
Preto S/ Tarja	Saída Negativa (-)		